

规格	适用导线	导线大小	能否重复使用
PCT-102 	硬导线	单股硬导线: 0.75~2.5平方	能
		多股硬导线: 1.5~2.5平方	不能
PCT-104 	硬导线	单股硬导线: 0.75~2.5平方	能
		多股硬导线: 1.5~2.5平方	不能
PCT-106 	硬导线	单股硬导线: 0.75~2.5平方	能
		多股硬导线: 1.5~2.5平方	不能
PCT-212 	软导线	硬导线: 0.08~2.5平方	能
		软导线: 0.08~4平方	能
PCT-213 	软导线	硬导线: 0.08~2.5平方	能
		软导线: 0.08~4平方	能

PCT-215 	软导线	硬导线: 0.08~2.5平方	能
		软导线: 0.08~4平方	能
PCT-111 	灯具	圆孔侧: 1~2.5平方 单股硬导线	能
		方孔侧: 0.5~2.5平方 任何导线	能
PCT-103D 	硬导线	硬导线: 2.5~6平方	能

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



您还在这样接线吗?!

国标 GB5030-2002 规定：铜与铜：室外、高温且潮湿的室内，搭接面搪锡；干燥的室内，不搪锡。所有接头相互缠绕必须在五圈以上。保证连接紧密缺点：必须专业电工完成



费时，费导线，维修不方便



如果施工中为方便，线头接成这样就包好胶布... 后果.....



您还觉得这样安全吗?!



您还在抱侥幸心理吗?!



科技产品

让接线更简单!

- 安全**——无导线松脱，胶布脆化的危险，透明安全看得见；
- 方便**——具测试孔，量测电压无须拆除胶布；
- 快速**——直接插接，插错可拔出，重新再接；
- 可靠**——每个接点弹片独立，不同线径导线亦可，安全短接；
单芯线及硬绞线可直接插入，PA66材质，永久耐温105度，不脆化。

适用导线



单股硬导线 (BV 系列)

在圆孔侧，可以拆出
重复使用



多股硬导线 (BVR 系列)

在方孔侧，可以拆出
重复使用



多股软导线 (AV 系列)

在方孔侧，可以拆出
重复使用

一、选型主要考虑以下两点，与电器用途无关

1、导线是硬导线还是软导线？



单股硬线 (BV)



多股硬线 (BVR)



多股软线 (RV)
(≥30 根铜丝)

2、导线的截面积是多少平方毫米 (mm²)？(不含线皮)

以下是家装导线选型的一般要求，供参考

BV 单芯单股线

1平方	照明
1.5平方	插座连接线
2.5平方	普通空调用线
4平方	热水器、立式空调
6平方	中央空调
10平方	进户总线

BVR 单芯多股线

1.5平方	插座连接线
2.5平方	普通空调涌现
4平方	热水器、立式空调
6平方	中央空调
10平方	进户总线

二、如何选择使用几孔的连接器？

每个连接器，无论几孔，内部都是导通的！因此，我们需要把几根线连接在一起就用几孔的连接器。例如，4孔的连接器最多可以连接4根导线，如果需要连接的导线只有3根，那么空着一个孔就可以。

由于每个连接器内部全导通，所以不能将火线、零线、地线插入同一个连接器，否则将引起短路。因此在任何情况下，必须火线用一个，零线用一个，地线用一个！

三、不同粗细的导线能否接入同一个连接器？

PCT连接器的每个孔的弹簧都各自独立，因此，不同截面积的导线，只要在连接器的接线范围内都可以安全可靠的使用！例如PCT-104，适用导线为0.75-2.5平方毫米硬导线，那么当一个孔接入0.75平的硬线后，再把一根2.5平的硬线插入其余任意一个孔，还可以再把一根1.5平的硬线插入另外的孔，最后空着一个孔，这样接都是安全可靠的！

四、PCT连接器的进线方式为什么都是在一侧？

由于实际应用中，接线盒中要接的线都是要从接线盒里面拉出来在外面接好的，因此，无论是进线还是出线，都会是同一个方向，所以连接器进线设计在一个方向才能更方便的使用。（在某些不使用接线盒的个别情况下另当别论）

PCT-102

2.5 平方電線連接器(接線盒)2 孔 19.5*12.7*9.1mm

外壳尼龍 PA6.6/導流條-電解銅(表面鍍錫)彈簧-鎳鉻合金鋼



【品 名】电线连接器2孔

【型 号】PCT-102

【试用导线】单股硬导线0.75-2.5mm²

多股硬导线1.5-2.5mm²

剥线长度12mm

【技术参数】额定电压250V

额定电流24A

【规格尺寸】19.5*12.7*9.1mm（长*宽*高）

【材 料】外壳-改性尼龙（PA6.6）

导流条-电解铜（表面镀锡）

弹簧-镍铬合金钢


外壳采用PA 6.6材料，耐温105℃，耐腐蚀、寿命长、不脆化

PCT-102，剥线长度12mm


最大接24A/250V，2.5mm² 导线

连接器尖端有测试孔
安装、测试、检修、更容易

接线方法



去除绝缘 裸线部分须为平直



直接插入




注意：须插到底

确认方法



导线试拉，确定没有松动。

导线移除方法



一手左右快速转动接头，一手拉出导线即可。