勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

Eco 16 IP 65 / IP 40

帶快動開關元件之照明按鈕

組合已包括：
－按鈕操作器
－燈罩
－開關元件
燈分開訂購

接線圖	觸點	前面	型號 IP 40	型號 IP 65	操作動作	深度 mm	開孔 圓號	尺寸 圓號
		□		E16-020.5 [C]		23.5	B2	M3
		⌀		E16-010.5 [C]		23.5	B1	M3
		⌀		E16-030.5 [C]		23.5	B1	M3
	1 NC/1 NO	□	E16-121.0 [C]	E16-121.5 [C]	瞬時性動作	29	B2	M1
	1 NC/1 NO	⌀	E16-111.0 [C]	E16-111.5 [C]	瞬時性動作	29	B1	M1
	1 NC/1 NO	⌀	E16-131.0 [C]	E16-131.5 [C]	瞬時性動作	29	B1	M1
	1 NC/1 NO	□	E16-221.0 [C]	E16-221.5 [C]	持續性動作	29	B2	M1
	1 NC/1 NO	⌀	E16-211.0 [C]	E16-211.5 [C]	持續性動作	29	B1	M1
	1 NC/1 NO	⌀	E16-231.0 [C]	E16-231.5 [C]	持續性動作	29	B1	M1
	2 NC/2 NO	□	E16-122.0 [C]	E16-122.5 [C]	瞬時性動作	36.5	B2	M1
	2 NC/2 NO	⌀	E16-112.0 [C]	E16-112.5 [C]	瞬時性動作	36.5	B1	M1
	2 NC/2 NO	⌀	E16-132.0 [C]	E16-132.5 [C]	瞬時性動作	36.5	B1	M1
	2 NC/2 NO	□	E16-222.0 [C]	E16-222.5 [C]	持續性動作	36.5	B2	M1
	2 NC/2 NO	⌀	E16-212.0 [C]	E16-212.5 [C]	持續性動作	36.5	B1	M1
	2 NC/2 NO	⌀	E16-232.0 [C]	E16-232.5 [C]	持續性動作	36.5	B1	M1

說明: X1 + X2 = 燈位接線　X1 = 陰極　NO = 常開觸點　NC = 常閉觸點　[C] = 選擇燈罩之顏色　2 = 紅　4 = 黃　5 = 綠　7 = 無色

作替換之燈罩

	顏色	□ 型號	□ 型號	⌀ 型號
透明平面燈罩	紅	E16-920.2	E16-910.2	E16-930.2
磨半透明	黃	E16-920.4	E16-910.4	E16-930.4
支座適用於	綠	E16-920.5	E16-910.5	E16-930.5
軟片插入	清澈無色	E16-920.7	E16-910.7	E16-930.7

用具

燈及LED 拆除器
型號 61-9740.0
安裝工具
型號 01-907
燈罩拆除器
型號 02-905

尺寸圖

M 1



M 3



安裝尺寸

B 1



B 2



照明附件（分開訂購）

說明:	燈電壓	燈耗電流		型號
燈 T 1¾ 小型槽式	6.3 V	200 mA		E10-1307. 1369
	14 V	80 mA		E10-1310. 1319
	28 V	40 mA		E10-1313. 1249
	36 V	30 mA		E10-1316. 1209
	48 V	25 mA		E10-1319. 1199
	60 V	20 mA		E10-1320. 1179
多芯發光極管(6 片)T 1¾ 小型槽式帶內置阻隔二極管	12 V	30 mA	紅	E10-5309. 3202
			黃	E10-5309. 3204
			綠	E10-5309. 3205
	24 V	14 mA	紅	E10-5312. 3132
			黃	E10-5312. 3134
			綠	E10-5312. 3135

燈位接線 X1 = 陰極