MITSUBISHI

Changes for the Better

從家庭到外太空 eco Changes

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

三菱無熔線斷路器·漏電斷路器

World Super

WS-V Series

三菱無熔線斷路器·漏電斷路器

業界最小尺寸的斷路器誕生

斷路器第一品牌
三菱WS-V系列

Valuable
Versatile
Vanguard
Variable
Victorious

World Super
WS-V Series
2010

三菱無熔線斷路器漏電斷路器，自1933年(昭和8年)日本國內首先推出無熔線斷路器以來，滿足了超過半個世紀的工業需求並帶動整個市場的成長。尤其是匯集豐富經驗與先進技術的White & World Super 系列，及擁有絕佳耐久性與高啟斷容量、安全性之斷路器，榮獲業界極高的評價。

以W&WS系列為基礎加以改良的「World Super V 系列(WS-V 系列)」，首次亮相即成為全球矚目的焦點。除了採用最新的啟斷技術，進一步提升啟斷性能外，更以超乎想像的最小體積傲視群倫。它符合最新全球標準的嚴格要求，以最佳性能完美演繹進化科技。

三菱絕對堅持「All-Round」的產品性能以及「Made in Japan」的產品品質。

WS-V Series將以世界水準的斷路器為目標，創造嶄新的未來。

業界最小尺寸的斷路器誕生!!

採用「電弧速動啟斷方式」的最新啟斷技術，實現了3極產品寬度54mm的業界最小尺寸。
保有以往的啟斷性能，滿足機械裝置，控制面板小型化需求的全新產品線終於誕生。
擴大了各種國際標準的適用範圍，最適合活躍於國外的機械設備。

1 實現3極產品54mm(框架容量32A/63A)、75mm(框架容量125A)的寬度尺寸

- 寬度54mm型產品的體積為傳統型的55%；寬度75mm型產品的體積為傳統型的83%，實現了體積小型化的目標。

F型產品 ※F型產品的接線方式只有螺釘形。

WS-V系列中，有同樣框架容量並存2種尺寸的機種。
其中，小型尺寸稱為「F Style」(其型號名稱字尾為F)。
如欲使用於機械設備，請務必選購小型尺寸的F Style產品。

2 符合IEC35mm軌道安裝標準

- 針對小型F Style產品(框架容量32~125A全機種)，IEC35mm軌道安裝用掛勾均為標準配備。即使無轉接套件，亦可安裝於IEC35mm軌道。

3 漏電斷路器可安裝SHT

- 框架容量32~250A之漏電斷路器亦可安裝SHT(電壓跳脫裝置)，可輕鬆構成緊急停止回路。

4 符合各種最新的國際標準

- 除了常規的JIS、IEC、GB、EN、標準之外，也將對應韓國KC/台灣BSMI/俄羅斯GOST-R標準。亦可全面支援機械設備的全球性海外出口。

5 於框架容量32A/63A中，減少因電流失真所產生的不必要跳脫。

- 將框架容量32A/63A的過電流跳脫方式統合到熱動電磁式中，可減少以往因電流失真所產生的不必要跳脫。

6 AC/DC共用化

- 全新無熔線斷路器框架容量63A為AC/DC共用。(NF63-CVF除外)

7 內部附屬配件共用化(框架容量32A~250A)

- 將既有3種類型(①框架容量32/63A用、②框架容量125A用、③框架容量250A用)的內部附屬配件匯整成2種類型（①框架容量32~250A框架共用、②寬度54mm用），將來規格變更時，有利於配合短交期與降低庫存。

8 框架容量250A用低電壓跳脫裝置(UVT)之匣式附屬配件化。

- 零件可單品訂購並由客戶自行安裝。因此匣式附屬配件於緊急規格變更或短交期時，亦能易於對應。


MITSUBISHI
NV32-SVF
OFF
32 A 30mA
PUSH TO TRIP
TEST BUTTON

尺寸不變，啟斷性能更加提升

在配電市場上享有佳譽的W&WS系列更加進化。
透過新啟斷技術「Expanded ISTAC」，啟斷容量及限流性能大幅躍升，達到更高一級的啟斷性能。

1 實現了外形尺寸不變，但啟斷容量大幅提升的理想
更進一步實現了Icu = Ics（S級）(NF63-SVF、NV63-SVF除外)

- 藉由啟斷容量的提升與等級的重新選定，創造成本優勢。

2 新增框架容量125A(小型F Style)至產品線，
將32A/63A/125A框架產品的外形統一化。

- 透過控制面板的小型化，創造出降低成本的優勢。
- 如須臨時擴充負載，亦可在框架容量125A範圍內選定同一尺寸，有助於控制面板的統一化設計。

3 最大(FULL)額定規格的產品線更為堅強

- 追加框架容量125A(H級)的126A額定產品、框架容量250A(H/R級)的250A額定產品。

4 於框架容量32A/63A中，
減少因電流失真所產生的不必要跳脫。

- 將框架容量32A/63A的過電流跳脫方式統合到熱動電磁式中，可減少它牌因電流失真所產生的不必要跳脫。

5 AC/DC共用化

- 無熔線斷路器框架容量32A/63A亦可AC/DC共用。
(NF63-CVF除外)

6 內部附屬配件共用化(框架容量32A~250A)

- 將既有3種類型(①框架容量32/63A用、②框架容量125A用、③框架容量250A用)的內部附屬配件重整成2種類型（①框架容量32~250A共用、②寬度54mm用），將來在規格變更時，可有利於配合短交期與降低庫存。

7 框架容量250A用低電壓跳脫裝置(UVT)之
匣式附屬配件化。

- 零件可單品訂購並由客戶自行安裝。因此匣式附屬配件於緊急規格變更或短交期時，亦能易於對應。

更加進化!!

MITSUBISHI
NO-FUSE BREAKER
NF250-SV
250A
OFF
ON
PUSH TO TRIP
250A
MITSUBISHI
NO-FUSE BREAKER
NF125-CV
125A
OFF
ON
125A

小形化 *Compact*

實現了在框架容量32A/63A中，寬度54mm的業界最小尺寸。
除了保有以往的啟斷性能，再加上壓倒性的精巧尺寸，更可以滿足控制盤、機械設備組裝小型化需求。

●透過新啟斷技術「電弧速動啟斷方式」的高限流性能，達到了更進一步的小型化。

(* F Style框架容量32A/63A上採用)

藉由啟斷時產生的電弧，從接觸點高速移動至電網的技術，達到限流性能提升的效果。前所未有的小型尺寸亦可以做到。



透過電場設計
產生電弧的高速移動



透過流體設計
控制電網內的電弧



●除了既有的外形尺寸，小型F Style產品亦納入產品線。可以在同一個框架容量內選擇不同的尺寸。

	框架容量63A		框架容量125A	
F Style		NF63-CVF NF63-SVF		NF125-CVF NF125-SVF
標準外形產品		NF63-CV NF63-SV		NF125-CV NF125-SV

例）F型操作把手的安裝示意圖

小型F Style產品亦可安裝操作把手

●在分支電路中多台排列時，能比以往大幅縮減盤體寬度。



●框架容量63A～125A統合為相同外型尺寸

- 透過控制盤的小型化，帶來降低成本的優勢。
- 如須臨時增加負載，亦可在框架容量125A範圍內選擇同一尺寸，有助於控制盤的統一化設計。

●在與三菱電磁接觸器S-N系列寬度一致的搭配上，設計出毫無浪費空間的精巧設計。

- 減少盤內的無效空間，完成有效排列。

高效能、高性能 *High Performance*

結合累積多年經驗的技術，實現更高等級的性能。

●新啟斷技術「Expanded ISTAC」的建立，實現了限流性能的提升、整體啟斷容量的升級。

新啟斷技術(Expanded ISTAC)



通過加長固定接點的下側導體(可動接點的排斥電路)，和以往的ISTAC結構相比，實現了可動接點的高速分離。限流性能亦大幅提升。(最大峰值電流的下降10%)。

藉由這項新技術，提升整體的啟斷容量，同時也實現S等級中的Icu=Ics。 (NF63-SVF、NV63-SVF除外)

啟斷容量提升範例：框架容量250A　S等級

舊型 NF250-SW	新型 NF250-SV
50kA/25kA (at AC230V)	85kA/85kA (at AC230V)

完全符合全球化標準 *Global*

提供世界各地產品使用上的安全與可靠性。

●符合各種最新的海外標準，全球性的支援配電盤及機械設備的輸出

除了符合JIS、IEC、GB、EN、UL/CSA標準外，也符合韓國KC/台灣BSMI/俄羅斯GOST-R標準。

符合標準

- 新JIS規格　JIS C 8201-2-1 (NF)　JIS C 8201-2-2 (NV)
- 電器用品安全法(PSE)
- IEC規格:IEC 60947-2
- 歐洲EN標準:EN60947.2 CE標誌(TÜV認證、自我宣告)
- 中國GB標準:GB14048.2 CCC認證
- 韓國安全認證:KC標誌
- 台灣:BSMI認證
- 俄羅斯:GOST-R認證

●漏電斷路器CE、CCC產品的三相電源欠相對應。

2008年版的中國GB標準 GB14048.2已制定，與歐洲EN標準相同，規定「即使是欠相時，漏電斷路器的機能也必須能正常運作」。
在WS-V系列中，已通過對漏電斷路器CE、CCC產品的三相電源欠相標準，並可對應。

<WS-V系列國際標準對應一覽表>

標準		依據標準				EC指令	認證機關	
		JIS 日本	IEC 國際	EN 歐洲	GB 中國	CE標誌 歐洲	TÜV 德國	CQC 中國
一般品	無熔線斷路器	●	●	●	●	●	● 註1	●
	漏電斷路器	●	●	—	—	—	—	—
CE·CCC品	漏電斷路器	●	●	●	● 註2	●	● 註1	● 註2
感知型產品		●	●	●	● 註2	●	●	● 註2

註1:一部分機種的CE認證為自我宣告。　註2:一部分機種除外。

標準化 *Standardization*

人性化的產品設計，操作更加簡便

●擴大內部附屬配件的共用性，有助於減少庫存、縮短交貨時間

適用配件
- AL
- SHT
- AX
- UVT
- AL+AX

●IEC35mm軌道安裝用的掛勾，已成為標準配備。

適用機型：小型F Style產品(框架容量32～125A全機種)

●從端子部的正面方向保護等級IP20為標準對應。

適用機型：框架容量32A/63A的小型F Style產品(寬度54mm)

●實現無熔線斷路器框架容量32A/63A的AC/DC共用化。(NF63-CVF除外)

不但可避免零件配送錯誤，亦有助於降低庫存。

●附屬配件使用更簡便。

漏電斷路器亦可安裝電壓跳脫裝置(SHT)

框架容量250A用的低電壓跳脫裝置(UVT)變更為匣式對應。

IP20圖像

節能環保 *Ecology*

致力提供更多的環保產品。

●不使用有害物質，採用有利於環境保護的產品設計。

符合RoHS指令要求，不使用有害的物質材料，承諾透過環保的產品設計來提供安全產品。

●使用各種可回收材料，並標示材料名稱。

塑料材質使用適合循環再利用的熱塑性材質。(一部分機型，局部採用熱硬化材質)

在主要的塑料零件上，為方便回收利用而標示材質名稱。

●致力於推動環保活動之福山製作所

生產WS-V系列的三菱福山製作所，有效利用MDU斷路器、EcoServer 等節能支援設備，透過能源的「可視化」、「可判斷」，進行經營管理的改善及高效率設備的引進等節能政策，成功將產品的單位耗能降低27%。

(與1990年度相比較，2007年度的實績)

※ 榮獲2008年度能源管理優良工廠(日本國資源能源廳長官表彰)

1. 各系列的結構

WS-V系列 F Style

無熔絲斷路器		漏電斷路器	
NF-C經濟型產品	NF-S通用型產品	NV-C經濟型產品	NV-S通用型產品

WS-V系列

無熔絲斷路器			漏電斷路器		
NF-C經濟型產品	NF-S通用型產品	NF-H/R高性能產品	NV-C經濟型產品	NV-S通用型產品	NV-H/R高性能產品

馬達保護用
NF 馬達保護器

2. 機種一覽表

WS-V系列 F Style

的機種代表新發售的WS-V系列

系列	框架	32	63	125	250	400	630	800	1000	1250	1600
無熔絲斷路器	NF-C經濟型產品		NF63-CVF	NF125-CVF							
	NF-S通用型產品		NF63-SVF	NF125-SVF							
漏電斷路器	NV-C經濟型產品		NV63-CVF	NV125-CVF							
	NV-S通用型產品	NV32-SVF	NV63-SVF	NV125-SVF							

WS-V系列

系列	框架	32	63	125	250	400	630	800	1000	1250	1600
無熔絲斷路器	NF-C經濟型產品	NF30-CS	NF63-CV	NF125-CV	NF250-CV	NF400-CW	NF630-CW	NF800-CSW			
	NF-S通用型產品		NF63-SV	NF125-SV NF125-SGV	NF250-SV NF250-SGV	NF400-SW NF400-SEW	NF630-SW NF630-SEW	NF800-SEW	NF1000-SEW	NF1250-SEW	NF1600-SEW
	NF-H/R高性能產品		NF63-HV	NF125-HV NF125-HGV	NF250-HV NF250-HGV NF250-RGV	NF400-HEW NF400-REW	NF630-HEW NF630-REW	NF800-HEW NF800-REW			
漏電斷路器	NV-C經濟型產品		NV63-CV	NV125-CV	NV250-CV	NV400-CW	NV630-CW				
	NV-S通用型產品	NV32-SV	NV63-SV	NV125-SV	NV250-SV	NV400-SW NV400-SEW	NV630-SW NV630-SEW	NV800-SEW			
	NV-H/R高性能產品		NV63-HV	NV125-HV	—	NV400-HEW NV400-REW	NV630-HEW	NV800-HEW			
馬達保護用	NF-MB馬達保護斷路器		NF63-CV NF63-SVF NF63-SV	NF125-SV	NF250-SV						

無熔線斷路器

WS-V系列 F Style

框架電流				63	63	125	125
型號名稱				NF63-CVF	NF63-SVF	NF125-CVF	NF125-SVF
外觀							
額定電流 In(A) 基準周圍溫度40℃				(3), (5), 10, 15, 20, 30 40, 50, 60, (63)	(3), (5), 10, 15, 20 30, 40, 50, 60, (63)	60, 75,100,125	15, 20, 30, 40, 50 60, 75,100, 125
極數				2 | 3	2 | 3	2 | 3	3
額定絕緣電壓 UI (V)				440	440	600	600
額定啟斷容量(kA)	IEC 60947-2 EN 60947-2 (icu/ics)	AC	690V	—	—	—	—
			600V	—	—	7.5/4	10/10
			440V	2.5/2.5	7.5/6	10/6	20/20
			415V	5/5	10/8	10/5	25/25
			400V	5/5	10/8	10/6	25/25
			380V	5/5	10/8	10/5	25/25
			230V	7.5/7.5	15/15	30/15	50/50
			220V	7.5/7.5	15/15	30/15	50/50
		DC *2	250V	—	—	7.5/4	—
			125V	—	10/10	7.5/4	15/15
額定衝擊耐電壓 Uimp (kV)				6	6	8	8
電流(*1)				AC	AC/DC共用	AC/DC共用	AC/DC共用
隔離的適用性				適用	適用	適用	適用
開閉壽命	無通電			10,000	10,000	10,000	10,000
	通電(AC440V)			6,000	6,000	6,000	6,000
污染等級				3	3	3	3
外形尺寸(mm)			a	96 | 54	96 | 54	50 | 75	75
			b	100	100	130	130
			c	68	68	68	68
			ca	90	90	90	90
概算重量(kg)				0.3 | 0.4	0.3 | 0.4	0.55 | 0.8	0.85
接線方式	正面接續 (F)			● 壓接端子	● 壓接端子	● 壓接端子	● 壓接端子
	盒式端子 (B)			—	—	—	—
	背面型 (FP)			—	—	—	—
	插入型 (PM)			—	—	—	—
輔助開關等附屬品	警報開關 (AL)			● *3	● *3	● *3	● *3
	輔助開關 (AX)			● *3	● *3	● *3	● *3
	分離脫扣裝置 (SHT)			● *3	● *3	● *3	● *3
	不足電壓脫扣裝置 (UVT)			●	●	● *3	● *3
	引線端子板 (SLT)			●	●	●	●
外部配件(選配)	封閉	開閉式 (S)		—	—	—	—
		防塵式 (I)		—	—	—	—
		防水式 (W)		—	—	—	—
	電動操作裝置 (NFM)			—	—	—	—
	機械聯鎖裝置 (MI)	面板安裝		—	—	—	—
		背面型用		—	—	—	—
		斷路器安裝		—	—	—	—
	把手鎖定裝置	LC		●	●	●	●
		HL		●	●	●	●
		HL-S		●	●	●	●
	外部操作把手	F形		●	●	●	●
		V形		●	●	●	●
		S形		—	—	—	—
		C形		—	—	—	—
	端子蓋板(TC-L, TC-S, TTC, STC, PTC)			● (TC-L, TC-S)	● (TC-L, TC-S)	● (TC-L, TC-S)	● (TC-L, TC-S)
	背部接續連接 (B-ST)			—	—	—	—
	背面安裝型 (FP)			—	—	—	—
	插入型 (PM)			—	—	—	—
	IEC 35mm 導軌固定用安裝			標準裝備	標準裝備	標準裝備	標準裝備
CE認證				TÜV認證	TÜV認證	TÜV認證	TÜV認證
CCC認證				取得	取得	取得	取得
自動啟閉裝置				熱動-電磁式	熱動-電磁式	熱動-電磁式	熱動-電磁式
啟閉指示				有	有	有	有

註： *1 AC/DC共用的機種，在啟脫動作特性上AC與DC不同。
*2 3極產品無使用限制。
*3 因為是壓式端子，用戶可自行安裝，也歡迎向安裝於盤內的斷路器制造商。(NF63-CVF、NF63-SVF除外)

漏電斷路器

WS-V系列 F Style

框架電流			32		63		63		125	125
型號名稱			NV32-SVF		NV63-CVF		NV63-SVF		NV125-CVF	NV125-SVF
外觀										
額定電流 In(A) 基準周圍溫度40℃			(5), (10), 15, 20, 30, (32)		(5), (10), 15, 20,30 40,50, 60, (63)		(5), (10), 15, 20,30 40,50, 60, (63)		60, 75, 100, 125	15, 20, 30, (40), 50, 60 75, 100, 125
極數			2	3	2	3	2	3	3	3
相線式 (*1)			1φ2W	1φ2W, 3φ3W, 1φ3W	1φ2W	1φ2W, 3φ3W, 1φ3W	1φ2W	1φ2W, 3φ3W, 1φ3W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W
額定工作電壓 Ue (V)		AC	100-240	100-440	100-240	100-440	100-240	100-440	100-440	100-440
漏電保護	額定感度電流 In(mA)		30	30 100 (200) (500)	30	30 100 (200) (500)	30	30 100 (200) (500)	30 100·200·500切換	30 100·200·500切換
	最大動作時間 s	at I Δn	0.1		0.1		0.1		0.1	0.1
		at 5I Δn	0.04		0.04		0.04		0.04	0.04
漏電指示			顯示窗		顯示窗		顯示窗		棚板式按鈕	棚板式按鈕
額定運轉短路容量 (kA)	IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)	440V	—	2.5/2.5	—	2.5/2.5	—	7.5/5	10/5	20/20
		415V	—	5/5	—	5/5	—	10/5	10/5	25/25
		400V	—	5/5	—	5/5	—	10/5	10/5	25/25
		230V	7.5/7.5		7.5/7.5		15/15		30/15	50/50
		200V	7.5/7.5		7.5/7.5		15/15		30/15	50/50
		100V	7.5/7.5		7.5/7.5		15/15		30/15	50/50
額定衝擊耐電壓Uimp (kV)			4	6	4	6	4	6	6	6
電流			AC		AC		AC		AC	AC
開關的適用性			適用		適用		適用		適用	適用
開閉壽命	無通電		10,000		10,000		10,000		10,000	15,000
	通電 (AC440V)		6,000 (AC240V)	6,000	6,000 (AC240V)	6,000	6,000 (AC240V)	6,000	6,000	8,000
污染等級			2		2		2		2	2
外形尺寸圖		a	96	54	96	54	96	54	75	75
		b	100		100		100		130	130
		c	68		68		68		68	68
		cm	90		90		90		90	90
概算重量 (kg)			0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.9	0.95
接線方式	正面接線 (F)		●壓接端子		●壓接端子		●壓接端子		●壓接端子	●壓接端子
	盒式端子 (B)		—		—		—		—	—
	背面延伸 (FP)		—		—		—		—	—
	插入型 (PM)		—		—		—		—	—
可式內部配件 (選配)	警報開關 (AL)		—	●*2	—	●*2	—	●*2	●*2	●*2
	輔助開關 (AX)		—	●*2	—	●*2	—	●*2	●*2	●*2
	分離脫扣裝置 (SHT)		—	●*2	—	●*2	—	●*2	●*2	●*2
	不足電壓脫扣方式 (UVT)		—	●	—	●	—	●	●*2	●*2
	過載開關 (MG)		—		—		—		—	—
	測試引線 (TBL)		—		—		—		—	—
	漏電開關警報 (EAL)		—		—		—		—	—
	引線端子板 (SLT)		—	●	—	●	—	●	●	●
	測試按鈕組 (TBM)		●*3		●*3		●*3		●*3	●*3
外部配件 (選配)	封閉	閉鎖式 (S)	—		—		—		—	—
		防塵式 (I)	—		—		—		—	—
		防水式 (W)	—		—		—		—	—
	電動操作裝置 (NVM)		—		—		—		—	—
	機械聯鎖裝置 (MI)	面板安裝	—		—		—		—	—
		背面裝用	—		—		—		—	—
		斷路器安裝	—		—		—		—	—
	把手鎖定裝置	LC	●		●		●		●	●
		HL	●		●		●		●	●
		HL-S	●		●		●		●	●
	外部操作把手	F形	●		●		●		●	●
		V形	●		●		●		●	●
		S形	—		—		—		—	—
		C形	—		—		—		—	—
	端子蓋板 (TC-L, TC-S, TTC, BTC, PTC)		●(TC-L, TC-S)		●(TC-L, TC-S)		●(TC-L, TC-S)		●(TC-L, TC-S)	●(TC-L, TC-S)
	背線架線連接 (B-ST)		—		—		—		—	—
	背面安裝型 (FP)		—		—		—		—	—
	插入型 (PM)		—		—		—		—	—
	IEC 35mm導軌用固定用安裝		標準設備		標準設備		標準設備		標準設備	標準設備
CE規格			TÜV認證		TÜV認證		TÜV認證		TÜV認證	TÜV認證
CCC認證			取得		取得		取得		取得	取得
自動復歸裝置			無線一電磁式		無線一電磁式		無線一電磁式		無線一電磁式	無線一電磁式
隨附面罩			有		有		有		有	有

註: *1 3極漏電斷路器使用於1φ2W時，請接線於左右二極，使用於1φ3W時，中性線請接於中間極。
*2 因為是區式類型，用戶可自行安裝。也能無需安裝於前述面罩。(NF63-CVF、NF63-SVF除外)
*3 立式接線端子台為標準配備。

備註：
(1)在額定電流標示處，以( )標示的額定值，為指示訂貨生產。
(2)如果沒有指定時，額定感度電流的切換為500mA。
(3) □ 的數字是記載在斷路器上。
(4)在含有高諧波回路的情況下，斷路器的零相比流器(ZCT)，因能產生過飽，所以請將負載機器漏電電流的失真控制在10KHz以下及3A以下使用。
另外斷路器在500框架的情況下，負載機器漏電電流的失真控制在5KHz以下及3A以下使用。
(5)

額定工作電壓	適用電源電壓	漏電保護機能適用電源電壓
100-240V	100·110·200·220·230·240V	80~264V
100-440V	100·110·200·220·240·254·265·380·400·415·440V	80~484V
200-440V	200·220·240·254·265·380·400·415·440V	160~484V

無熔線斷路器

產品系列			C系列	C系列	S系列	H系列	C系列	S系列	S系列
框架容量 (A)			30	63	63	63	125	125	125
型號名稱			NF30-CS	NF63-CV	NF63-SV	NF63-HV	NF125-CV	NF125-SV	NF125-SGV
外觀									
額定電流 In(A) 周圍基準溫度 40°C (斷路用為 45°C)			3 5 10 15 20 30	3, 4, (5), 6,10,(15),16, 20 25, (30), 32, 40, 50, (60), 63	3, 4, (5), 6,10,(15),16, 20 25, (30), 32, 40, 50, (60), 63	10,15,16, 20, 25 30, 32, 40, 50, 60, (63)	50, (60), 63, (75), 80 100, 125	(15),16, 20, (30), 32, 40, 50 (60), 63, (75), 80, 100, 125	16-20 20-25 25-32 32-40 35-50 45-63 50-80 70-100 80-125
極數			2 | 3	2 | 3	2 | 3	2 | 3 | 4	2 | 3	2 | 3	2 | 3
額定絕緣電壓Ui (V)			500	600	600	690	600	690	690
額定斷路容量 (kA)	IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)	AC 690V	–	–	–	2.5/2.5	–	5/5	5/5
		AC 600V	–	2.5/2.5	7.5/7.5	7.5/7.5	7.5/4	18/18	30/30
		AC 440V	–	2.5/2.5	7.5/7.5	10/5	10/5	25/25	36/36
		AC 415V	1.5/1.5	2.5/2.5	7.5/7.5	10/5	10/5	30/30	36/36
		AC 400V	1.5/1.5	5/5	7.5/7.5	10/5	10/5	30/30	36/36
		AC 380V	1.5/1.5	5/5	7.5/7.5	10/5	10/5	30/30	36/36
		AC 230V	2.5/2 (240V)	7.5/7.5	15/15	25/10	30/15	50/50	85/85
		AC 200V	2.5/2 (240V)	7.5/7.5	15/15	25/10	30/15	50/50	85/85
		DC 250V	–	2.5/2.5 (*7)	7.5/7.5 (*7)	7.5/7.5 (*7)	7.5/4 (*4)	40/40 (*4)	20/20 (300V) (*4)
額定衝擊耐電壓 Uimp(kV)			4	8	8	8	8	8	8
電流 (*1)			AC	AC/DC 共用	AC/DC 共用	AC/DC 共用(*1)	AC/DC 共用	AC/DC 共用	AC/DC 共用
隔離的適用性			–	適用	適用	適用	適用	適用	適用
開閉壽命	無負載		10,000	10,000	15,000	15,000	10,000	25,000	50,000
	額定(440VAC)		6,000 (AC415V)	6,000	8,000	8,000	8,000	10,000	30,000
額定短時間耐電流Icw (kA)在0.25秒			–	–	–	–	–	–	–
污染等級			2	3	3	3	3	3	3
外形尺寸 (mm)	a		45 | 67.5	50 | 75	50 | 75	50 | 75 | 100	80 | 90	90 | 90	105
	b		96	130	130	130	130	130	165
	c		52	68	68	68	68	68	68
	ca		67	90	90	90	90	90	92
表面裝置量 (kg)			0.25 | 0.35	0.5 | 0.7	0.55 | 0.75	0.55 | 0.75 | 1.0	0.6 | 0.9	0.7 | 1.0	1.4 | 1.8
接線方式	正面接線	(F)	●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子
	盒式端子	(BL)	–	–	–	●	●	●	●
	背面型	(B)	●圓形接線柱	●圓形接線柱	●圓形接線柱	●圓形接線柱	●焊狀接線柱	●焊狀接線柱	●焊狀接線柱
	插入型	(PM)	–	●	●	●	●	●	●
輔助開關	警報開關	(AL)	● (*5)	● (*6)	● (*6)	● (*6) ●	● (*6)	● (*6)	● (*6)
	輔助開關	(AX)	● (*5)	● (*6)	● (*6)	● (*6) ●	● (*6)	● (*6)	● (*6)
	分路跳脫裝置	(SHT)	–	● (*6)	● (*6)	● (*6) ●	● (*6)	● (*6)	● (*6)
	不足電壓跳脫裝置	(UVT)	–	● (*6)	● (*6)	● (*6) ●	● (*6)	● (*6)	● (*6)
	引線端子板	(SLT)	●	●	●	● ●	●	●	●
	預先警報	(PAL)	–	–	–	–	–	–	–
外部配件 (選配)	封閉	開閉式 (S)	●	●	●	● –	●	●	●
		防塵式 (I)	–	●	●	● –	●	●	●
		防水式 (W)	– – | ●	– | ●	– | ●	– ● –	– | ●	– | ●	●
	電磁操作裝置	(MH)	–	–	–	–	– | ●	– | ●	●
	輔助開關裝置(MD) (*8)	可極安裝	–	●	●	● ●	●	●	●
		斷路器安裝	–	●	●	● –	●	●	●
	把手鎖定裝置	LC	●	●	●	●	●	●	●
		HL	●	●	●	●	●	●	●
		HL-S	–	●	●	●	●	●	●
	外部操作把手	(F)	–	●	●	●	●	●	●
		(V)	–	●	●	●	●	– | ●	●
	端子護板	(TCL, TCS, TTC, STC, PTC)	●	●	●	● ●	●	●	●
	背後接線選擇	(B-ST)	–	●	●	●	●	●	●
	插入型	(PM)	–	●	●	● ●	●	●	●
	IEC35mm導軌固定用安裝		●	●	●	● –	–	–	–
自動跳脫裝置			完全電磁式	熱動-電磁式	熱動-電磁式	熱動-電磁式	熱動-電磁式	熱動-電磁式	熱動-電磁式
隔離裝置			-(*2)	有	有	有	有	有	有

註：*1: 相容於AC與DC兩者的產品，其AC與DC的跳脫動作特性不同。

*2: 它與警報開關相連接。

*3: 電流額定值如果是100A，它並不規定在NK額定值。

*4: 使用3極或4極產品的兩種。在此情況下，請勿使用4極產品的中間極。
依右圖接線時，3極與4極產品各別可使用至400與500V DC。(在NF250-SV型3極可使用至DC500V，4極可使用至DC600V)



*5: 標準的引線圖為側面出線。亦備有負載圖可供參考。

*6: 匣式設計能讓用戶輕易進行安裝作業。可安裝於250A框架以下的側邊(UVT除外)。

*7: 使用3極或4極產品的兩種。在此情況下，請勿使用4極產品的中間極。
不適用於右圖所示的接線。

*8: 非絕緣相容，400到800A框架除外。

	H系列	H系列	C系列	S系列	S系列	H系列	H系列	R系列
	125	125	250	250	250	250	250	250
	NF125-HV	NF125-HGV	NF250-CV	NF250-SV	NF250-SGV	NF250-HV	NF250-HGV	NF250-RGV
	15, 16, 20, 30, 32, 40, 50 60, 63, 75, 80, 100, 125	15 16 20 25 30 32 40 50 45 50 60 63 75 80 100 125	(100)(*3), 125, 150, 175, 200, 225, 250	125, 150, 160 175, 200, 225, 250	125-160 140-200 175-250	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	125-160 140-200 175-250	125-160 160-200 200-250
	2 3 4	2 3	3	3	3	3 4	3	3
	690	690	600	690	690	690	690	690
	10/5	10/5	–	5/5	5/5	10/5	10/5	–
	30/23	50/36	10/5	30/30	30/30	50/36	50/36	–
	50/30	65/65	15/12	36/36	36/36	65/65	65/65	125/125
	60/36	70/70	25/19	36/36	36/36	70/70	70/70	150/150
	50/30	75/75	25/19	36/36	36/36	75/75	75/75	150/150
	60/36	75/75	25/19	36/36	36/36	75/75	75/75	150/150
	100/75	100/100	36/27	65/65	65/65	100/100	100/100	150/150
	100/75	100/100	36/27	65/65	65/65	100/100	100/100	150/150
	–	40/40 (300V) (*4)	15/12 (*4)	20/20 (300V) (*4)	20/20 (300V) (*4)	40/40 (300V) (*4)	40/40 (300V) (*4)	–
	3	3	3	3	3	3	3	3
	AC	AC/DC共用	AC/DC共用	AC/DC共用 (*1)	AC/DC共用	AC/DC共用(*1)	AC/DC共用	AC
	適用	適用	適用	適用	適用	適用	適用	適用
	25,000	50,000	8,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	10,000	30,000	4,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	3	3	3	3	3	3	3
	90 120	105	105	105	105	105 140	105	105
	130	165	165	185	165	185	185	185
	68	68	68	68	68	68	68	68
	90	92	92	92	92	92	92	92
	0.8 1.0 1.3	1.4 1.6	1.5	1.6	1.6	1.6 2.0	1.6	1.6
	●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●裸狀銅導柱	●裸狀銅導柱	●裸狀銅導柱	●裸狀銅導柱	●裸狀銅導柱	●裸狀銅導柱	●裸狀銅導柱	●裸狀銅導柱
	● ●	●	●	●	●	● ●	●	●
	● (*5) ●	● (*5)	● (*5)	● (*5)	● (*5)	● (*5) ●	● (*5)	● (*5)
	● (*5) ●	● (*5)	● (*5)	● (*5)	● (*5)	● (*5) ●	● (*5)	● (*5)
	● (*5) ●	● (*5)	● (*5)	● (*5)	● (*5)	● (*5) ●	● (*5)	● (*5)
	● (*5) ●	● (*5)	● (*5)	● (*5)	● (*5)	● (*5) ●	● (*5)	● (*5)
	● ●	●	●	●	●	● ●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–
	● –	–	●	●	●	–	–	–
	● –	● –	●	●	●	● –	●	–
	● –	● –	●	●	●	● –	●	–
	●	●	●	●	●	●	●	●
	● ●	●	●	●	●	● ●	●	●
	● –	●	●	●	●	● –	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	● ●	●	●	●	●	●	●	●
	● ● ●	●	●	●	●	●	●	–
	● ● ●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–
	能動-電磁式	能動-電磁式	能動-電磁式	能動-電磁式	能動-電磁式	能動-電磁式	能動-電磁式	能動-電磁式
	有	有	有	有	有	有	有	有

備註：1. 產品額定電流以括號表示者，須指定生產。

2. 搭配引線端子板使用插入型產品時，請註明『P-LT』。

3. 斷路器的額定斷斷容量，標示於銘板。

無熔線斷路器

產品系列			C系列	S系列	S系列	H系列	R系列
框架電流 (A)			400	400	400	400	400
型號名稱			NF400-CW	NF400-SW	NF400-SEW	NF400-HEW	NF400-REW
外觀							
額定電流 In(A) 周圍基準溫度 40°C (斷路用為 46°C)			250 300 350 400	250 300 350 400	可調整 200 225 250 300 350 400	可調整 200 225 250 300 350 400	可調整 200 225 250 300 350 400
極數			2 3	2 3 4	3 4	3 4	3
額定絕緣電壓Ui (V)			690	690	690	690	690
額定斷路容量 (kA) IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)	AC	690V	–	10/10	10/10	35/18	–
		500V	15/8	30/30	30/30	50/50	70/35
		440V	25/13	42/42	42/42	65/65	125/63
		415V	36/18	45/45	50/50	70/70	125/63
		400V	36/18	45/45	50/50	70/70	125/63
		380V	40/20	50/50	50/50	70/70	125/63
		230V	50/25	85/85	85/85	100/100	150/75
		200V	50/25	85/85	85/85	100/100	150/75
	DC	250V	20/10 (*5)	40/40 (*5)	–	–	–
額定脈衝耐電壓 Uimp(KV)			8	8	8	8	8
電流			AC/DC共用	AC/DC共用	AC	AC	AC
隔離的適用性			適用	適用	適用	適用	適用
開閉壽命	無通電		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	通電(440VAC)		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
額定短時間耐電流Icw (kA)在0.25秒			–	–	5	5	5
污染等級			3	3	3	3	3
外形尺寸 (mm)		a	140	140 185	140 185	140 185	140
		b	257	257	257	257	257
		c	103	103	103	103	103
		ca	134	155	155	185	185
本體重量 (kg)			4.4 6.0	4.6 5.2 6.8	6.0 7.6	8.0 7.8	8.0
接線方式	正面接續	(F)	●銅排端子	●銅排端子	●銅排端子	●銅排端子	●銅排端子
	盒式端子	(SL)	●	● ● ●	● ●	● ●	●
	背面型	(B)	●焊接接線柱	●焊接接柱 ●焊接接柱 ●焊接接柱	●焊接接線柱 ●焊接接線柱	●焊接接線柱	●焊接接線柱
	插入型	(PM)	●	● ●	● ●	● ●	●
輔助開關	警報開關	(AL)	● (*1)	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1)
	輔助開關	(AX)	● (*1)	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1)
	分路脫扣裝置	(SHT)	● (*1)	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1)
	不足電壓脫扣裝置	(UVT)	●	● ●	● ●	● ●	●
	引出端子板	(SLT)	●	● ●	● ●	● ●	●
	警告開關	(PAL)	–	–	● (*2)	● (*2)	● (*2)
外部配件 (選配)	封閉	無封式 (S)	–	–	–	–	–
		防塵式 (I)	●	● –	● –	–	–
		防水式 (W)	●	● –	● –	–	–
	電動操作裝置	(MW)	● (*3)	● (*3)	● (*3)	● (*3)	● (*3)
	機械聯鎖裝置(3P) (*4)	面板安裝	●	● ●	● ●	● ●	●
		斷路器安裝	●	● –	● –	● –	●
	把手鎖定裝置	LC	–	–	–	–	–
		HL	●	●	●	●	●
		HL-S	●	●	●	●	●
	外部操作把手	(F)	●	●	●	●	●
		(V)	●	●	●	●	●
	端子護板	(TC-L, TC-S, TTC, STC, PTC)	●	● ●	● ●	● ●	●
	背接接線護蓋	(B-ST)	● ●	● ●	●	●	●
	插入型	(PM)	●	● ● ●	● ●	●	●
	IEC35mm導軌固定用安裝		–	–	–	–	–
自動跳脫裝置			熱動-電磁式	熱動-電磁式	電子式	電子式	電子式
漏接接觸			有	有	有	有	有

註：*1. 匣式設計能讓用戶輕易進行安裝作業。可安裝於250A框架以下的個種(UVT除外)。
*2. 可選擇面餘線電器輸出，請註明是否需要其它輸出。
(標準型配備SLT)。
*3. 搭配此斷路器訂購其它機型。
*4. 非絕緣相容，400到800A框架除外。
*5. 使用3極或4極產品的兩極。在此情況下，請勿使用4極產品的中間極。
依右圖接線時，3極與4極產品各別可使用至400與500VDC。



	C系列	S系列	S系列	H系列	R系列
	630	630	630	630	630
	NF630-CW	NF630-SW	NF630-SEW	NF630-HEW	NF630-REW
	500 600 630	500 600 630	可調整 300 350 400 500 600 630	可調整 300 350 400 500 600 630	可調整 300 350 400 500 600 630
	2 3	2 3 4	3 4	3 4	3
	690	690	690	690	690
	–	10/10	10/10	35/18	–
	18/9	30/30	30/30	50/50	70/35
	36/18	42/42	42/42	85/85	125/63
	36/18	50/50	50/50	70/70	125/63
	36/18	50/50	50/50	70/70	125/63
	40/20	50/50	50/50	70/70	125/63
	50/25	85/85	85/85	100/100	150/75
	50/25	85/85	85/85	100/100	150/75
	20/10 (*5)	40/40 (*5)	–	–	–
	3	3	3	3	3
	AC/DC 共用	AC/DC 共用	AC	AC	AC
	適用	適用	適用	適用	適用
	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	–	–	7.6	7.6	7.6
	3	3	3	3	3
	140	140 185	140 185	140 185	140
	257	257	257	257	257
	103	103	103	103	103
	134	155	155	185	185
	5.2 6.0	5.4 6.2 6.0	6.5 8.3	8.5 8.3	6.0
	●銅排端子	●銅排端子	●銅排端子	●銅排端子 ●銅排端子	●銅排端子
	–	● ● ●	● ●	● ●	●
	●焊狀接線柱	●焊狀接線柱 ●焊狀接線柱 ●焊狀接線柱	●焊狀接線柱 ●焊狀接線柱	●焊狀接線柱 ●焊狀接線柱	●焊狀接線柱
	●	● ●	● ●	● ●	●
	● (*1)	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1)
	● (*1)	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1)
	● (*1)	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1) ●	● (*1)
	●	● ●	● ●	● ●	●
	●	● ●	● ●	● ●	●
	–	–	● (*2)	● (*2)	● (*2)
	–	–	–	–	–
	●	● –	● –	–	–
	●	● –	● –	–	–
	● (*3)	● (*3)	● (*3)	● (*3)	● (*3)
	●	● ●	● ●	● ●	●
	●	● –	● ●	● –	●
	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	● ●	● ●	● ●	●
	● ●	● ● ●	● ●	● ●	●
	● ●	● ● ●	● ●	● ●	●
	–	–	–	–	–
	熱動-電磁式	熱動-電磁式	電子式	電子式	電子式
	有	有	有	有	有

備註：1. 產品額定電流以括號表示者，須指定生產。

2. 搭配引線端子板使用插入型產品時，請註明『P-LT』。

3. 斷路器的額定啟斷容量，標示於銘版。

無熔線斷路器

產品系列				C系列	S系列	H系列	R系列	
框架電流 (A)				800	800	800	800	
型號名稱				NF800-CEW	NF800-SEW	NF800-HEW	NF800-REW	
外觀								
額定電流 In(A) 周圍基準溫度 40°C (斷路用為 46°C)				可調整 400 450 500 600 700 800	可調整 400 450 500 600 700 800	可調整 400 450 500 600 700 800	可調整 400 450 500 600 700 800	
極數				3	3 / 4	3 / 4	3	
額定絕緣電壓Ui (V)				690	690	690	690	
額定斷路容量 (kA)	IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)	AC	690V	–	10/10	15/15	–	
			500V	18/9	30/30	50/50	70/35	
			440V	36/18	42/42	65/65	125/63	
			415V	36/18	50/50	70/70	125/63	
			400V	36/18	50/50	70/70	125/63	
			380V	40/20	50/50	70/70	125/63	
			230V	50/25	85/85	100/100	150/75	
			200V	50/25	85/85	100/100	150/75	
		DC	250V	–	–	–	–	
額定脈衝耐電壓 Uimp(kV)				8	8	8	8	
電流				AC	AC	AC	AC	
隔離的適用性				適用	適用	適用	適用	
開關壽命	無通電			4,000	4,000	4,000	4,000	
	通電(440VAC)			500	500	500	500	
額定短時間耐電流Icw (kA)在0.25秒				–	9.6	9.6	9.6	
污染等級				3	3	3	3	
外形尺寸 (mm)			a	210	210 / 280	210 / 280	210	
			b	275	275	275	275	
			c	103	103	103	103	
			ca	155	155	155	155	
表面裝置重量 (kg)				10.9	10.9 / 14.2	10.9 / 14.2	10.9	
接線方式	正面接續		(F)	●銅排端子	●銅排端子	●銅排端子	●銅排端子	
	盒式端子		(BL)	●	●	●	●	
	背面型		(B)	●桿狀接續柱	●桿狀接續柱	●桿狀接續柱	●桿狀接續柱	
	插入型		(PM)	●	● / ●	● / ●	●	
輔助開關	警報開關		(AL)	●(*1)	●(*1) / ●	●(*1) / ●	●(*1)	
	輔助開關		(AX)	●(*1)	●(*1) / ●	●(*1) / ●	●(*1)	
	分路脫扣裝置		(SHT)	●(*1)	●(*1) / ●	●(*1) / ●	●(*1)	
	不足電壓脫扣裝置		(UVT)	●	● / ●	● / ●	●	
	引出端子板		(SLT)	●	● / ●	● / ●	●	
	警示開關		(PAL)	●(*2)	●(*2)	●(*2)	●(*2)	
外部配件(選配)	封閉	無封式	(S)	–	–	–	–	
		防塵式	(I)	●	● / –	–	–	
		防水式	(W)	●	● / –	–	–	
	電動操作裝置		(MW)	●(*3)	●(*3)	●(*3)	●(*3)	
	機械聯鎖裝置(3P) (*4)	面板安裝		●	● / ●	● / ●	●	
		斷路器安裝		●	● / ●	● / –	●	
	把手鎖定裝置	LC		–	–	–	–	
		HL		●	●	●	●	
		HL-S		●	●	●	●	
	外部操作把手	(F)		●	●	●	●	
		(V)		●	●	●	●	
	端子護板	(TC-L, TC-S, TTC, STC, PTC)		●	● / ●	●	●	
	背面接續護板		(B-ST)	●	● / ●	● / ●	●	
	插入型		(PM)	●	●	●	●	
	IEC35mm導軌固定用安裝			–	–	–	–	
自動跳脫裝置				電子式	電子式	電子式	電子式	
跳脫指示				有	有	有	有	

註：*1. 匣式設計能讓用戶輕易進行安裝作業，可安裝於250A框架以下的機種(UVT除外)。
*2. 可選擇面板繼電器輸出，請註明是否需要其它輸出。
(標準型配備SLT)。
*3. 搭配此斷路器訂購其它機種。
*4. 非絕緣相容，400到800A框架除外。

	S系列	S系列	S系列
	1000	1250	1600
	NF1000-SEW	NF1250-SEW	NF1600-SEW
	可調整 500 600 700 800 900 1000	可調整 600 700 800 1000 1200 1250	可調整 800 1000 1200 1400 1500 1600
	3 | 4	3 | 4	3 | 4
	690	690	690
	25/18	25/18	25/18
	85/33	85/33	85/33
	85/43	85/43	85/43
	85/43	85/43	85/43
	85/43	85/43	85/43
	85/43	85/43	85/43
	125/63	125/63	125/63
	125/63	125/63	125/63
	–	–	–
	II	II	II
	AC	AC	AC
	適用	適用	適用
	3,000	3,000	3,000
	500	500	500
	在0.1秒20kA	在0.1秒20kA	在0.1秒20kA
	3	3	3
	210 | 280	210 | 280	210 | 280
	406	406	406
	140	140	140
	190	190	190
	23.5 | 30.7	23.5 | 30.7	34.5 | 41.2
	●銅排端子 | ●銅排端子	●銅排端子 | ●銅排端子	●銅排端子 | ●銅排端子
	● | ●	● | ●	● | ●
	●柱狀接線柱 | ●柱狀接線柱	●柱狀接線柱 | ●柱狀接線柱	●柱狀接線柱 | ●柱狀接線柱
	● | –	● | –	– | –
	● | ●	● | ●	● | ●
	● | ●	● | ●	● | ●
	● | ●	● | ●	● | ●
	● | ●	● | ●	● | ●
	● | ●	● | ●	● | ●
	●(*2)	●(*2)	●(*2)
	–	–	–
	– | –	– | –	– | –
	– | –	– | –	– | –
	●(*3)	●(*3)	●(*3)
	●	●	●
	–	–	–
	–	–	–
	●	●	●
	–	–	–
	● | ●	● | ●	● | ●
	–	–	–
	●	●	–
	–	–	–
	●	●	–
	–	–	–
	電子式	電子式	電子式
	有	有	有

備註：1. 產品額定電流以活塞表示者，須指定生產。

2. 搭配引線端子板使用插入型產品時，請註明『P-LT』。

3. 斷路器的額定啟斷容量，標示於銘版。

漏電斷路器

產品系列				S系列	C系列		S系列	H系列	
框架容量 (A)				32	63		63	63	
型號名稱				NV32-SV	NV63-CV		NV63-SV	NV63-HV	
外觀									
額定電流 In(A) 周圍基準溫度 40℃				(5), 10, (15), 20, (30), (32)	(5), (10), (15), 20, (30), 40, 50, (60), 63		(5), (10), (15), 20, (30), 40, 50, (60), 63	(15), 20, (30), 40, 50, (60), 63	
極數				3	2	3	3	3	
相線式 (*1)				3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	
額定工作電壓 Ue (V)			AC	100-440	100-240	100-440	100-440	100-440	
快速型	額定感度電流 In(mA)			30	30	30	30	30,100/200/500 切換	
快速型	動作時間S以內		at I∆n	0.1	0.1		0.1	0.1	
快速型	動作時間S以內		at 5I∆n	0.04	0.04		0.04	0.04	
漏電指示				機械式按鈕	機械式按鈕		機械式按鈕	機械式按鈕	
額定短路分斷容量 (kA)	IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)	AC	440V	5/5	–	2.5/2.5	7.5/7.5	10/8	
			415V	5/5	–	2.5/2.5	7.5/7.5	10/8	
			400V	5/5	–	5/5	7.5/7.5	10/5	
			230V	10/10	7.5/7.5		15/15	25/19	
			220V	10/10	7.5/7.5		15/15	25/19	
			100V	10/10	7.5/7.5		15/15	25/19	
額定衝擊耐電壓 Uimp(kV)				8	8		6	8	
電流				AC	AC		AC	AC	
隔離的適用性				適用	適用		適用	適用	
開閉壽命		無負載		10,000	10,000		15,000	15,000	
		通電		8,000	8,000		8,000	8,000	
額定短時間耐電流Icw(kA)在0.25秒				–	–		–	–	
污染等級				2	2		2	2	
外形尺寸 (mm)			a	75	75		75	75	
			b	130	130		130	130	
			c	68	68		68	68	
			ca	90	90		90	90	
本體淨重量 (kg)				0.75	0.7	0.75	0.8	0.8	
接線方式	正面接線		(F)	●螺絲端子	●螺絲端子		●螺絲端子	●螺絲端子	
	盒式端子		(SL)	–	–		–	–	
	背面型		(B)	●圖形接線柱	●圖形接線柱		●圖形接線柱	●圖形接線柱	
	插入型		(PM)	–	–		–	–	
輔助附件 (配)	警報開關		(AL)	● (*2)	● (*2)		● (*2)	● (*2)	
	輔助開關		(AX)	● (*2)	● (*2)		● (*2)	● (*2)	
	分路脫扣裝置		(SHT)	● (*2)	● (*2)		● (*2)	● (*2)	
	不足電壓脫扣裝置		(UVT)	● (*2)	● (*2)		● (*2)	● (*2)	
	漏電警報開關		(EAL)	–	–		–	–	
	引線端子板		(SLT)	●	●		●	●	
	測試按鈕模組		(TBM)	● (*3)	● (*3)		● (*3)	● (*3)	
外部配件 (配)	封閉	開閉式	(S)	–	–		–	–	
		防塵式	(I)	–	–		–	–	
		防水式	(W)	–	–		–	–	
	電動操作裝置		(MRM)	–	–		–	–	
	機械聯鎖裝置 (MI) (*4)	面板安裝		●	●		●	●	
		開關側安裝		●	●		●	●	
	端子螺定裝置	LC		●	●		●	●	
		HL		●	●		●	●	
		HL-S		●	●		●	●	
	外部操作把手	(F)		●	●		●	●	
		(V)		●	●		●	●	
	端子蓋板 (TC-L, TC-S, TTC, BTC, PTC)			●	●		●	●	
	背部接線連接		(B-ST)	●	●		●	●	
	插入型		(PM)	–	–		–	–	
	IEC 35mm 導軌固定用安裝			●	●		●	●	
自動復歸裝置				能動-復歸式	能動-復歸式		能動-復歸式	能動-復歸式	
脫扣故障				有	有		有	有	

註： *1: 3極漏電斷路器使用於1φ2W裝置時，請接線於左右二極，而非中間極。
使用於1φ3W時，中性線請接於中間極。
*2: 匣式設計能讓用戶輕易進行安裝作業。可安裝於250A框架以下的機種(UVT除外)。
*3: 標準型配備SLT。
*4: 非絕緣相容，400~630A框架除外。

	C系列	S系列		H系列	C系列	S系列
	125	125		125	250	250
	NV125-CV	NV125-SV		NV125-HV	NV250-CV	NV250-SV
	(80), 85, (75), 80, 100, 125	(15), 16, 20, (30), 32, 40, 50, (60), 63, (75), 80, 100, 125		(15), 16, 20, (30), 32, 40, 50, (60), 63, (75), 80, 100, 125	125 150 175 200 225 250	125 150 175 200 225 250
	3	3	4	3	3	3
	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ4W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W
	100-440	100-440	200-440	100-440	100-440	100-440
	30,100/200/500 切換	30,100/200/500 切換		30,100/200/500 切換	30,100/200/500 切換	(30),100/200/500 切換
	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1
	0.04	0.04		0.04	0.04	0.04
	過載式設定	過載式設定		過載式設定	過載式設定	過載式設定
	10/5	25/25		50/35	15/12	35/35
	10/5	30/30		50/35	25/19	35/35
	10/5	30/30		50/35	25/19	35/35
	30/15	50/50		100/75	35/27	65/65
	30/15	50/50		100/75	35/27	65/65
	30/15	50/50	–	100/75	35/27	65/65
	6	6		6	6	6
	AC	AC		AC	AC	AC
	通用	通用		通用	通用	通用
	10,000	25,000		25,000	5,000	25,000
	5,000	10,000		10,000	4,000	10,000
	–	–		–	–	–
	2	2		2	2	2
	90	90	120	90	105	105
	130	130		130	165	165
	68	68		68	68	68
	90	90		90	92	92
	1.0	1.1	1.4	1.1	1.7	1.9
	●螺絲端子	●螺絲端子		●螺絲端子	●螺絲端子	●螺絲端子
	–	–		–	–	–
	●拌炊鋁線柱	●拌炊鋁線柱		●拌炊鋁線柱	●拌炊鋁線柱	●拌炊鋁線柱
	–	–		–	–	–
	● (*2)	● (*2)	●	● (*2)	● (*2)	● (*2)
	● (*2)	● (*2)	●	● (*2)	● (*2)	● (*2)
	● (*2)	● (*2)	●	● (*2)	● (*2)	● (*2)
	● (*2)	● (*2)	●	● (*2)	● (*2)	● (*2)
	–	–		–	–	–
	●	●	●	●	●	●
	● (*3)	● (*3)		● (*3)	● (*3)	● (*3)
	–	–		–	–	–
	–	–		–	–	–
	–	–		–	–	–
	●	●		●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	–	●	●	●
	●	●		●	●	●
	●	●		●	●	●
	●	●		●	●	●
	●	●		●	●	●
	●	●		●	●	●
	●	●		●	●	●
	–	–		–	–	–
	–	–		–	–	–
	熱磁-電磁式	熱磁-電磁式		熱磁-電磁式	熱磁-電磁式	熱磁-電磁式
	有	有		有	有	有

備註：1. 產品額定電流以括號表示者，須指定生產。
2. 搭配引線端子板使用插入型產品時，請註明『P-LT』。
3. 斷路器的額定啟斷容量，標示於銘版。

4.

額定工作電壓	適用電壓電壓實例	適用電壓範圍
100-240V	100/110/200/220/230/240V	85-264V
100-440V	100/110/200/220/240/254/265/380/400/415/440V	85-484V
200-440V	200/220/240/254/265/380/400/415/440V	180-484V

漏電斷路器

產品系列				C系列	S系列	S系列		H系列		R系列
框架容量 (A)				400	400	400		400		400
型號名稱				NV400-CW	NV400-SW	NV400-SEW		NV400-HEW		NV400-REW
外觀										
額定電流 In(A) 周圍基準溫度 40℃				250 300 350 400	250 300 350 400	可調整 200 225 250 300 350 400		可調整 200 225 250 300 350 400		可調整 200 225 250 300 350 400
極數				3	3	3	4	3	4	3
相線式 (*1)				3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ4W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ4W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W
額定工作電壓 Ue (V) (*2)			AC	100-440	100-440	100-440		100-440		100-440
快速型	額定感度電流 In(mA)			(30),100/200/500 切換	(30),100/200/500 切換	(30),100/200/500 切換		(30),100/200/500 切換		(30),100/200/500 切換
快速型	動作時間S以內		at I∆n	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1
快速型	動作時間S以內		at 5I∆n	0.04	0.04	0.04		0.04		0.04
延遲型	額定感度電流		(mA)	(100/200/500 切換)	(100/200/500 切換)	(100/200/500 切換)		(100/200/500 切換)		(100/200/500 切換)
延遲型	最大動作時間S		(*3)	(0.45/1.0/2.0 切換)	(0.45/1.0/2.0 切換)	(0.45/1.0/2.0 切換)		(0.45/1.0/2.0)		(0.45/1.0/2.0)
延遲型	惰性不動作時間S		(或更長)	(0.1/0.5/1.0)	(0.1/0.5/1.0)	(0.1/0.5/1.0)		(0.1/0.5/1.0)		(0.1/0.5/1.0)
漏電指示				機械式掛鈎	機械式掛鈎	機械式掛鈎		機械式掛鈎		機械式掛鈎
額定運轉短路容量(kA)	IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)		AC							
			440V	25/13	42/42	42/42		85/85		125/63
			415V	35/18	45/45	50/50		70/70		125/63
			400V	35/18	45/45	50/50		70/70		125/63
			230V	50/25	85/85	85/85		100/100		150/75
			200V	50/25	85/85	85/85		100/100		150/75
			100V	50/25	85/85	85/85		100/100		150/75
額定衝擊耐電壓 Uimp(kV)				8	8	8		8		8
電流				AC	AC	AC		AC		AC
隔離的適用性				適用	適用	適用		適用		適用
開閉壽命		無通電		6,000	6,000	6,000		6,000		6,000
開閉壽命		通電		1,000	1,000	1,000		1,000		1,000
額定短時間耐電流Icw (kA) 在0.25秒				–	–	5		5		5
污染等級				3	3	3		3		3
外形尺寸 (mm)		a		140	140	140	185	140	185	140
外形尺寸 (mm)		b		257	257	257		257		257
外形尺寸 (mm)		c		103	103	103		103		103
外形尺寸 (mm)		ca		134	155	155		155		155
表面型重量 (kg)				6.1	6.4	6.2	8.2	6.8	8.2	6.8
接線方式	正面接線		(F)	●鎧裝端子	●鎧裝端子	●鎧裝端子		●鎧裝端子		●鎧裝端子
接線方式	盒式端子		(SL)	–	–	–		–		–
接線方式	背面型		(B)	●棒狀接線柱	●棒狀接線柱	●棒狀接線柱		●棒狀接線柱		●棒狀接線柱
接線方式	插入型		(PM)	–	–	–		–		–
輔助開關	警報開關		(AL)	● (*4)	● (*4)	● (*4)		● (*4)		● (*4)
輔助開關	輔助開關		(AX)	● (*4)	● (*4)	● (*4)		● (*4)		● (*4)
輔助開關	分路脫扣裝置		(SHT)	● (*4)	● (*4)	● (*4)		● (*4)		● (*4)
輔助開關	不足電壓脫扣裝置		(UVT)	●	●	●		●		●
輔助開關	漏電警報開關		(EAL)	–	–	–		–		–
輔助開關	引線端子板		(SLT)	●	●	●		●		●
輔助開關	測試按鈕裝置		(TBM)	● (*5)	● (*5)	● (*5)		● (*5)		● (*5)
外部配件 (選配)	封閉	開啟式	(S)	–	–	–		–		–
外部配件 (選配)	封閉	防塵式	(I)	–	–	●	–	●	–	●
外部配件 (選配)	封閉	防水式	(W)	–	–	●	–	●	–	●
電路操作模置			(NRM)	● (*6)	● (*6)	● (*6)		● (*6)		● (*6)
外部配件 (選配)	儀錶裝置 (MI) (*7)	面板安裝		●	●	●		●		●
外部配件 (選配)	儀錶裝置 (MI) (*7)	斷路器安裝		●	●	●		●		●
外部配件 (選配)	把手鎖定裝置	LC		–	–	–		–		–
外部配件 (選配)	把手鎖定裝置	HL		●	●	●		●		●
外部配件 (選配)	把手鎖定裝置	HL-S		●	●	●		●		●
外部配件 (選配)	外部操作把手	(F)		●	●	●		●		●
外部配件 (選配)	把手	(V)		●	●	●		●		●
端子護板 (TC-L, TC-S, TTC, BTC, PTC)				●	●	●		●		●
背部接線連接			(B-ST)	●	●	●		●		●
插入型			(PM)	–	–	●		–		–
IEC 35mm 導軌固定用安裝				–	–	–		–		–
自動跳脫裝置				無勵-電驛式	無勵-電驛式	電子式		電子式		電子式
時限裝置				有	有	有		有		有

註：*1: 3種漏電斷路器使用於1φ2W裝置時，請接線於左右二種，而非中間極。使用於1φ3W時，中性線請接於中間極。

*2: 若為時間延遲型，額定電壓為200-440VAC。

*3: 若動作時間為0.45, 1.0與2.0秒，則漏電斷路器分別於下列秒數之間動作：0.15與0.45之間、0.6與1.0秒之間、1.2與2.0秒之間。

*4: 匣式配件為現場安裝式。它能作用於標準250A框架以下的斷路器原件。

*5: 標準型配備SLT。

*6: 搭配此斷路器訂購其它機型。

*7: 非相線相容, 400～800A框架除外。

	C系列	S系列	S系列	H系列	S系列	H系列
	630	630	630	630	800	800
	NV630-CW	NV630-SW	NV630-SEW	NV630-HEW	NV800-SEW	NV800-HEW
	500 600 (630)	500 600 (630)	可調整 300 350 400 500 600 630	可調整 300 350 400 500 600 630	可調整 400 450 500 600 700 800	可調整 400 450 500 600 700 800
	3	3	3 4	3	3	3
	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W / 3φ4W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W
	200-440	200-440	100-440	100-440	200-440	100-440
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	(100/200/500 切換)	(100/200/500 切換)	(100/200/500 切換)	(100/200/500 切換)	(100/200/500 切換)	(100/200/500 切換)
	(0.45/1.0/2.0 切換)	(0.45/1.0/2.0 切換)	(0.45/1.0/2.0 切換)	(0.45/1.0/2.0 切換)	(0.45/1.0/2.0 切換)	(0.45/1.0/2.0 切換)
	(0.1/0.5/1.0)	(0.1/0.5/1.0)	(0.1/0.5/1.0)	(0.1/0.5/1.0)	(0.1/0.5/1.0)	(0.1/0.5/1.0)
	螺絲式接點	螺絲式接點	螺絲式接點	螺絲式接點	螺絲式接點	螺絲式接點
	36/18	42/42	42/42	85/85	42/42	85/85
	36/18	50/50	50/50	70/70	50/50	70/70
	36/18	50/50	50/50	70/70	50/50	70/70
	50/25	85/85	85/85	100/100	85/85	100/100
	50/25	85/85	85/85	100/100	85/85	100/100
	–	–	85/85	100/100	–	100/100
	3	3	3	3	3	3
	AC	AC	AC	AC	AC	AC
	通用	通用	通用	通用	通用	通用
	6,000	6,000	6,000	6,000	4,000	4,000
	1,000	1,000	1,000	1,000	600	600
	–	–	7.6	7.6	9.6	9.6
	3	3	3	3	3	3
	140	140	140 185	140	210	210
	257	257	257	257	275	275
	103	103	103	103	103	103
	155	155	185	155	155	155
	6.9	6.9	7.1 8.9	7.1	15.3	15.3
	●銅排端子	●銅排端子	●銅排端子	●銅排端子	●銅排端子	●銅排端子
	–	–	–	–	–	–
	●棒狀接線柱	●棒狀接線柱	●棒狀接線柱	●棒狀接線柱	●棒狀接線柱	●棒狀接線柱
	–	–	–	–	–	–
	● (-4)	● (-4)	● (-4)	● (-4)	● (-4)	● (-4)
	● (-4)	● (-4)	● (-4)	● (-4)	● (-4)	● (-4)
	● (-4)	● (-4)	● (-4)	● (-4)	● (-4)	● (-4)
	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●
	● (-5)	● (-5)	● (-5)	● (-5)	● (-5)	● (-5)
	–	–	–	–	–	–
	–	–	● –	●	–	●
	–	–	● –	●	–	●
	● (-6)	● (-6)	● (-6)	● (-6)	● (-6)	● (-6)
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	–	–	●	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	無動-電磁式	無動-電磁式	電子式	電子式	電子式	電子式
	有	有	有	有	有	有

備註：1. 產品額定電流以括號表示者，須指定生產。
2. 搭配引線端子板使用插入型產品時，請註明『P-LT』。
3. 斷路器的額定壓箝容量，標示於銘版。

4.

額定工作電壓	適用線路電壓實例	適用電壓範圍
100-440V	100/110/200/220/240/254/265/380/400/415/440V	85-484V
200-440V	200/220/240/254/265/380/400/415/440V	180-484V

漏電繼電器

型號			可互換漏電繼電器 (*1)					
			電氣式自己保持型		機械式自己保持型		突波耐波保護 電氣式自己保持型	突波耐波保護 機械式自己保持型
		孔徑 mm	NV-ZBA		NV-ZSA		NV-ZHA	NV-ZLA
組合的ZCT型號名稱 (*5)		15	ZT15B	–	ZT15B	–	ZT15B	ZT15B
		30	ZT30B	–	ZT30B	–	ZT30B	ZT30B
		40	ZT40B	–	ZT40B	–	ZT40B	ZT40B
		60	–	ZT60B	–	ZT60B	ZT60B	ZT60B
		80	–	ZT80B	–	ZT80B	ZT80B	ZT80B
		100	–	ZT100B	–	ZT100B	ZT100B	ZT100B
外觀								
相線型式			3φ4W, 3φ3W, 1φ3W, 1φ2W					
控制電壓 AC V		JIS	120・240 切換		120・240 切換 240・415 切換		–	–
		UL/JIS (*2) UL/CE (*3)	–		–		120・240 切換 240・440 切換	120・240 切換 240・440 切換 480
JIS	高速型	額定感度電流 mA	30 100・200・500 切換	100・200・500 切換	30 100・200・500 切換	100・200・500 切換	–	–
		最大動作時間 (s)	0.1		0.1			
	延遲型	額定感度電流 mA	100・200・500 切換		100・200・500 切換 (200・500・1000 切換)			
		動作時間 (s) (*4)	0.3・0.8・1.6 切換		0.3・0.8・1.6 切換			
		慣性不動作時間S或更長	0.1・0.5・1.1		0.1・0.5・1.1			
UL/JIS	高速型	額定感度電流 mA	–		–		30・50	30・50
		最大動作時間 (s)					0.1	0.1
	高速型 ・ 延遲型	額定感度電流 mA					100・200・500 切換	100・200・500 切換
		最大動作時間 (s) (*4)					0.1・0.45・1.0 切換	0.1・0.45・1.0 切換
		慣性不動作時間S或更長					–・0.1・0.5	–・0.1・0.5
UL/CE	高速型	額定感度電流 mA	–		–		30・50・100 切換	30・50・100 切換
		最大動作時間 (s) at 5I Δn					0.04	0.04
	延遲型	額定感度電流 mA					100・300・500 切換 300・500・1000 切換	100・300・500 切換 300・500・1000 切換
		最大動作時間 (s) at 2I Δn (*4)					0.45・1.0 切換	0.45・1.0 切換
		慣性不動作時間S或更長 at 2IΔn					0.1・0.5	0.1・0.5
漏電指示			電氣式 (LED)		機械式(按鈕)		電氣式 (LED)	機械式(按鈕)
復歸方法			按鈕或 電源控制開關		按鈕 (連結於漏電指示器)		按鈕或 電源控制開關	按鈕 (連結於漏電指示器)
內部接點	構成		1c		1a1c		1a1c	1a1c
	連續通電電流 A		5		5		5	5
	接點容量 A		cosφ=1 / cosφ=0.4 L/R=0.007 120VAC 5 2 240VAC 5 2 24VDC 5 2		cosφ=1 / cosφ=0.4 L/R=0.007 120VAC 5 3 240VAC 3 2 415VAC 2 1 30VDC 4 3 100VDC 0.4 0.4 200VDC 0.2 0.2		cosφ=1 / cosφ=0.4 L/R=0.007 120VAC 5 2 240VAC 5 2 24VDC 5 2 AC415V按點需使用輔助繼電器	cosφ=1 / cosφ=0.4 L/R=0.007 120VAC 5 3 240VAC 3 2 480VAC 1 1 30VDC 3 3
接線方式		正面	● 夾線端子		● 夾線端子		● 夾線端子	● 夾線端子
		背面	–		● 夾線端子		● 夾線端子	● 夾線端子
標準安裝(正面接線)			螺絲固定					
重量(kg)		繼電器	0.3		0.4		0.4	0.4
外部配件 (選配)		端子罩板	(TC-ZBA)		(TC-ZBA)		(TC-ZBA) (*6)	(TC-ZBA) (*6)
	IEC 35mm導軌固定用安裝		(DIN-ZBA)		–		–	–
最大消耗功率 VA			3					
符合標準	美國 UL標準(UR認證)		–		–		UL1053 認證組件 (檔案編號 E196562)	UL1053 認證組件 (檔案編號 E196562)
	加拿大 CSA 標準		–		–		LR103083(認證編號)	LR103083(認證編號)
	歐洲 CE 標誌		–		–		合格聲明 IEC 60947-2 附錄B EN 60947-2 附錄B	合格聲明 IEC 60947-2 附錄B EN 60947-2 附錄B

註：*1 可交換式漏電繼電器可自由與三種的繼電器和ZCT組合。但靈敏度30mA產品(NV-ZHA/ZLA除外)只能和ZT15B, ZT30B和ZT40B組合。

*2 表示UL-標準控制電壓。當該產品同時標示UL, CSA和JIS。至於JIS的電壓標示100-200V 切換用於120-240V 切換，200-415V切換用於240-440V切換，460V和480V是一起標示的，訂購時請指定"UL/JIS"。

*3 表示UL-標準控制電壓。當該產品同時標示UL, CSA和CE。至於CE的電壓標示120-230V切換用於120-240V切換，230-440V切換用於240-440V切換，是一起標示的。訂購時請指定"UL/CE"。

*4 當動作時間為0.3與0.45秒，0.8與1.0秒與1.6秒，漏電器在下列秒數之間動作：0.15和0.45秒、0.5和1.0秒、1.2和2秒。

*5 可利用一次貫穿線和可交換式ZCT組合。詳情請參閱次頁。

*6 無UL認證。

備註：1.在額定標示處，以( )標示的額定值，表示訂製生產。

2.CE標示的目的，是當和我們有CE標示的MITSUBISHI MCCB電壓跳脫裝置共用時，作為發生漏電故障時的最新制限之用。

3. NV-ZBA/ZSA

控制電壓	適用電壓範圍	適用漏路電壓實例
120V	90-132V	100 110 120V
240V	180-264V	200 220 240V
415V	320-484V	400 415 440V

4.NV-ZHA/ZLA

控制電壓	適用電壓範圍	適用漏路電壓實例
120V	90-132V	100 110 120V
240V	180-264V	200 220 230 240V
440V	324-484V	380 400 415 440V
480V	388-528V	460 480V

可互換式零相比流器 ZCT

型號		ZT15B	ZT30B	ZT40B	ZT60B	ZT80B	ZT100B
孔徑 (mm)		15	30	40	60	80	100
重量 (kg)		0.2	0.4	0.6	2.0	2.6	3.3
額定短時間電流		50 (峰值)					
外型尺寸 (mm)	a	48	88	85	140	160	185
	b	52	52	52	90	90	90
	c	70	90	100	150	169	190
	d	25	50	50	100	100	100
	e	40	40	40	70	70	70

ZCT孔徑和容許電線尺寸

	ZCT 孔徑(mm)	15	30	40	60	80	100
		600V 額定 最大容許線徑 mm² (電流A)					
1φ2w	PVC 聚氯乙烯絕緣電線	14 (55)	60 (217)	150 (395)	325 (650)	600 (992)	800 (1185)
	PE交聯聚乙烯絕緣電纜	2 (35)	38 (190)	80 (290)	250 (555)	400 (870)	600 (1140)
1φ3w 3φ3w	PVC 聚氯乙烯絕緣電線	8 (51)	38 (162)	100 (298)	250 (556)	500 (842)	725 (1095)
	PE交聯聚乙烯絕緣電纜	2 (35)	22 (135)	60 (250)	200 (500)	325 (780)	600 (1140)
3φ4w	PVC 聚氯乙烯絕緣電線	8 (61)	38 (162)	100 (298)	150 (385)	325 (650)	600 (992)
	PE交聯聚乙烯絕緣電纜	–	14 (105)	38 (190)	100 (385)	250 (655)	400 (870)

可互換式零相比流器ZCT含一次側導線

型號		ZTA600A	ZTA1200A	ZTA2000A
極數		3		
額定電壓 (VAC)		600		
額定短時間電流 (kA)		100 (峰值)		
	a	227	227	360
	b	256	298	250
	ba	386	444	594
	c	42	78	79
	ca	126	176	214

漏電繼電器含一次側導線的 ZCT

框架電量 (A)		600	1200	2000	3200
型號	ZBA	可互換式漏電繼電器含一次側導線的可互換ZCT			NV-ZBA3200
	ZSA				NV-ZSA3200
	ZHA				NV-ZHA3200
	ZLA				NV-ZLA3200
極數		3			
額定電壓(VAC)		600			
額定短時間電流 (kA)		100 (峰值)			
	a	227	227	360	490
	b	256	298	250	320
	ba	386	444	594	868
	c	42	78	79	111
	ca	126	176	214	290
重量 (kg)		6.5	11	27	54

漏電繼電器規格			控制電壓 (VAC)	額定感度電流 (mA)	最大動作時間 (s)	慣性不動作時間 (s)
	高速型	ZBA	120 240 (*1)	100 200 500 (*1)	0.1	—
		ZSA	120 240 (*1) 240 415 (*1)	100 200 500 (*1)		
	時間延遲型	ZBA	120 240 (*1)	100 200 500 (*1)	0.3 0.8 1.6 (*1)	0.1 0.5 1.1
		ZSA	120 240 (*1) 240 415 (*1)	100 200 500 (*1) (200 500 1000 (*1))	0.3 0.8 1.6 (*1)	0.1 0.5 1.1
	(高速・時間延遲型)	ZHA	120 240 (*1) 240 440 (*1)	100 200 500 (*1)	0.1 0.45 1.0 (*1)	– 0.1 0.5
				100 300 500 (*1) 800 500 1000 (*1)	0.45 1.0 (*1) (at 2IΔn)	0.1 0.5 (at 2IΔn)
		ZLA	120 240 (*1) 240 440 (*1) 480	100 200 500 (*1)	0.1 0.45 1.0 (*1)	– 0.1 0.5
				100 300 500 (*1) 800 500 1000 (*1)	0.45 1.0 (*1) (at 2IΔn)	0.1 0.5 (at 2IΔn)

註：*1可切換

馬達保護斷路器

NF-MB

請註明 MB

框架容量 (A)			50			50		100	225
型號名稱			NF63-SVF			NF63-CV	NF63-SV	NF125-SV	NF250-SV
額定電流 In (A) 額定馬達容量 (kW) 周圍基準溫度 40°C (組合用為45°C)			A	220/230V kW	400/440V kW	A	220/230V kW 400/440V kW	A	A	220/230V kW 400/440V kW
			40	–	18.5	40	– 18.5	100 – 55	225 55 110	
			32	7.5	15	32	7.5 15	63 15 30	200 – –	
			25	5.5	11	25	5.5 11	(40) – 19	175 45 90	
			16	3.7	7.5	16	3.7 7.5	32 7.5 15	160 37 75	
			12	–	5.5	10	2.2 –	(16) 3.7 7.5	125 30 –	
			10	2.2	–					
			6	–	3.7					
				2	– 0.4		6 – 2.2			
				1.4	0.2 –		4 0.75 1.5			
				1.2	– 0.4					
極數			3			3	3	3	3	
額定絕緣電壓 Ui (V)			440			500	500	500	500	
額定運轉電壓 (kA)	IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)	AC 440V	7.5/6			2.5/2.5	7.5/7.5	25/25	36/36	
		AC 415V	10/8			2.5/2.5	7.5/7.5	30/30	36/36	
		AC 400V	10/8			5/5	7.5/7.5	30/30	36/36	
		AC 380V	10/8			5/5	7.5/7.5	30/30	36/36	
		AC 230V	15/15			7.5/7.5	15/15	50/50	85/85	
額定脈衝耐電壓 Uimp (kV)			8			8	8	8	8	
電流			AC			AC	AC	AC	AC	
隔離的適用性			適用			適用	適用	適用	適用	
開關壽命	無電壓		10,000			10,000	15,000	25,000	25,000	
	負載(440VAC)		6,000			6,000	6,000	10,000	10,000	
污染等級			3			3	3	3	3	
外觀尺寸 (mm)		a	54			75	75	90	105	
		b	100			130	130	130	165	
		c	68			68	68	68	68	
		ca	90			90	90	90	92	
裸面重量 (kg)			0.4			0.65	0.7	1.0	1.8	
接線方式	正面接線	(F)	● 螺絲端子			● 螺絲端子	● 螺絲端子	● 螺絲端子	● 螺絲端子	
	盒式端子	(SL)	–			●	●	●	●	
	背面型	(B)	–			● 圓形接線柱	● 圓形接線柱	● 桿狀接線柱	● 桿狀接線柱	
	插入型	(PM)	–			●	●	●	●	
內部附件 (選配)	警報開關	(AL)	●(*1)			●(*1)	●(*1)	●(*1)	●(*1)	
	輔助開關	(AX)	●(*1)			●(*1)	●(*1)	●(*1)	●(*1)	
	分離脫扣裝置	(SHT)	●(*1)			●(*1)	●(*1)	●(*1)	●(*1)	
	不足電壓脫扣裝置	(UVT)	●			●(*1)	●(*1)	●(*1)	●(*1)	
	引線端子板	(SLT)	●			●	●	●	●	
外觀配件 (選配)	封閉	開閉式 (S)	–			●	●	●	●	
		防塵式 (I)	–			●	●	●	●	
		防水式 (W)	–			●	●	●	●	
	電動操作裝置	(NFM)	–			–	–	●(*3)	●(*3)	
	增減端子數量(附 (X))	固接安裝	–			●	●	●	●	
		斷路器安裝	–			●	●	●	●	
	把手鎖定裝置	LC	●			●	●	●	●	
		HL	●			●	●	●	●	
		HL-S	●			●	●	●	●	
	外部操作把手	(F)	●			●	●	●	●	
		(V)	●			●	●	●	●	
	端子蓋板 (TC-L, TC-S, TTC, BTC, PTC)		●(TC-L, TC-S)			●	●	●	●	
	背面接線螺絲	(B-ST)	–			●	●	●	●	
	插入型	(PM)	–			●	●	●	●	
	ICE 35mm導軌固定用安裝		標準設備			●	●	–	–	
自動脫扣裝置			熱磁-電磁式			熱磁-電磁式	熱磁-電磁式	熱磁-電磁式	熱磁-電磁式	
跳扣按鈕			有			有	有	有	有	

註: *1 匣式設計能夠用戶輕易進行安裝作業，可安裝於側邊(UVT除外)。
*2 非絕緣相容。
*3 搭配此斷路器訂購其它機型。

備註：1. 馬達保護斷路器並不具有過用的額定馬達容量，請依據馬達的額電流負載量，來選擇馬達保護斷路器。
2. 產品額定電流以括號表示者，須指定生產。
3. 搭配引線端子板使用插入型產品時，請註明『P-LT』。
4. 斷路器的額定啟斷容量，標示於銘版。

框架容量 (A)				30					
型號名稱				CP30-BA			CP-S		
外觀									
極數				1	2	3	1	2	3
額定絕緣電壓 UI (V)				250			250		
額定衝擊耐電壓 Uimp (kV)				2.5			2.5		
額定電流 (A)				0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5 7 10 15 20 30			0.05 0.1 0.25 0.3 0.5 0.75 1 2 2.5 3 5 7 7.5 10 15 20 25 30		
額定啟斷容量 (kA)	UL 1077 CSA C22.2 No.235 (*11)	額定電壓 (V)	AC (V)	250			250	–	
			DC (V)	65	125	–	65	–	
		AC		2.5kA at 250V			1.5kA at 250V	–	
		DC		2.5kA at 65V	2.5kA at 125V	–	1kA at 65V	–	
	IEC 60934 EN 60934 (Icn)	額定絕緣電壓 UI (V)		250			250		
		AC		250			1.5kA at 230V 2.5kA at 120V		
		DC		2.5kA at 60V	2.5kA at 120V	–	1kA at 60V	1kA at 120V (1kA at 60V) (*7)	1kA at 60V
AC-DC 共用				●		– (*1)	– (*8)		
額定短時間電流 (個別測試)				–			AC250V 50/60Hz 1500A 0.02s AC125V 50/60Hz 2500A 0.02s DC65V 1000A 0.02s DC125V 1000A 0.02s		
周圍基準溫度 (°C)				40 (T40)			25 (T25)		
動作特性				瞬時型 (I); 中速型(M), (MD); 低速型(S), (SD); 高速型 (F) (*2)			瞬時型 (I); 中速型(M), (MD); 低速型 (S), (SD); 高速型 (F) (FD)		
跳脫裝置				瞬時型 (I): 電磁式 [MO]			瞬時型(I) : 電磁式 [MO]		
				中速型 (M), (MD) 低速型 (S), (SD) : 液壓磁式 [HM] 高速型 (F)			中速型 (M), (MD) 低速型 (S), (SD) : 液壓磁式 [HM] 高速型 (F), (FD)		
動作方法				B-型 (IEC 60934)					
自由跳脫行為				自由跳脫 (IEC 60934)					
重量 (kg)				0.08	0.16	0.23	0.08	0.12	0.16
配件 (選配)	伸縮小型端子蓋板 (TC-S)			● 標準IP20 (正面,端子座) (TUV認證)			–		
	慣性延遲 (ID)			● (中速,慢速型 : 僅AC)			● (中速,慢速,高速型 : 僅AC)		
	警報開關 (AL)			● (1c)			● (1c) (*7)		
	輔助開關 (AX)			● (1c)			● (1c)		
	分路跳脫裝置 (SHT)			● 假電壓用 (*3)			● (拉脫及假電壓 : 僅AC)		
	大型端子蓋板 (TC-L)			● (*6)			–		
	面板安裝支架 (FP)			●			–		
	背面接線端子(BT)			● (*4), (*6)			–		
	鎖蓋 (LC)			–			●		–
	附件端子蓋板 (TC)			● (*6)			–		
接線方式	本體			20A 或以下 : 螺絲端子 M4 30A : 螺絲端子 M5			壓夾端子6.3mm (#250) [螺絲端子M4(選系列可選配)]		
	警報開關/輔助開關			螺絲端子M3.5			壓夾端子 2.8mm (#110)		
本體安裝方式				我司安裝, IEC 導軌安裝 面板安裝(選配)			面板安裝		
國際標準				UL (cURus), CCC (*5)			UL(UR) (*9), (*10)	–	
CE標誌				EN 60934 : TUV 認證 EN 60947-2 : 自我宣告 (*5)			EN 60934 : TUV 認證 (*10)	(限中速型(M)動作特性，額定電流0.3A，2A，3A和7A不適用)	

註 : *1 3極產品僅適用AC交流電使用。
*2 請向本公司洽詢上表以外的動作特性。
*3 在配備分路跳脫裝置的場合，其過電流跳脫元件並無作用(切換分路跳脫)。
*4 若為背面接線端子，請指定為使用於30A、20A或20A以下。
*5 UL(cURus)、CCC與CE等標誌列於標準產品上。
*6 為UL(cURus)、CCC與TUV認證。
*7 若為DC直流電使用，僅適用DC65V。
*8 若為直流使用，請於訂貨時指定。
*9 訂貨時請指定。(若需CP-S UL時，型號名稱為CP-SU)
*10 接線方式只能使用壓夾端子。
*11 限CP30-BA。

備註 : 1 非標準條件之產品，屬於特殊訂購。(低溫、第一種與第二種環境處理、防腐蝕)
2 當瞬時型作為AC使用時，在額定電流要成80%以上時可能會產生異音，但性能不受影響。欲使用於安靜環境時，請將此現象列入選用時的考量。
3 請使用於過熱高溫、潮濕、灰塵、腐蝕性氣體、振動、衝擊的環境。
此外，請勿用於具有突波或雷擊電流的電路，可能會出現問題。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw