

SXP-320A / SXP-325A



SXP-320A



SXP-325A

這系列轉換器為雙向設計，可以讓您的資料傳輸從平行埠轉換成序列埠，或是從序列埠轉換成平行埠。只要簡單切換即可選擇dataflow的方向、通訊模式等設定。序列埠的baudrate支援硬體 handshake與軟體 Xon/Xoff 115200bps；平行埠的通訊速率為1.5MB/sec。另外SXP-325A緩衝記憶體擴充可到512k。



功能特色：

可用功能切換鈕指定資料方向

體積精巧

支援軟硬體 handshake Xon/Xoff

容易安裝

內建緩衝記憶體(Buffer)提供更有效率的操作(SXP-325A)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

項目/規格		SXP-320A	SXP-325A
接頭型式	序列埠RS-232	DB-25 Female DCE	
	平行埠	Centronics C-36, Male	
LED燈號		電源(Green)	
傳輸介面	輸入	序列埠或平行埠	
	輸出	平行埠或序列埠	
序列埠傳輸模式		DCE	
微控制器		ASIC特殊應用積體電路	
功能鍵		Reset Switch	
data bit		7(stop bit * 2)或8(stop bit 1)	
Parity * 設定		None/odd/Even	
流程控制方式		硬體或Xon/Xoff	
通訊速度(序列埠)		1,200~115,200bps	
通訊速度(序列埠)		1.5MB/秒(最大)	
資料壓縮		8.5 : 1 (Max.)	
消耗電流		AC 9V 150mA (Max.)	
外殼材質		塑膠	
重量		120g	
尺寸(長x寬x高)		101 x 62 x 25.5 mm	

* Stopbit為在序列埠通訊時，在一個封包傳送末端加的結束位元。

* Parity check為在傳輸中，做為檢查資料完整性的檢查位元。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)