

CHY-29 智慧型 LCR 電錶

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



3,3/4 液晶顯示 4300 進位

- 電壓: DC430m/4.3/43/430/1000V
AC430m/4.3/43/430/750V
DC $\pm(0.25\%+1\text{dgt})$ AC $\pm(0.75\%+2\text{dgt})$
- 電流: 430u/43m/430m/10A
DC $\pm(0.5\%+1\text{dgt})$ AC $\pm(1\%+2\text{dgt})$
- 電阻: 430/4.3K/43K/430K/4300K
/43M $\Omega\pm(0.3\%+3\text{dgt})$
- 電容: 4.3n/43n/430n/4.3u/430uF
- 電感 4.3m/43m/430m/4.3/43H
 $\pm(5\%+10\text{dgt})$
- 頻率 0.1Hz $\sim$ 430KHz $\pm(1\%+3\text{dgt})$
- 溫度 -20 $\sim$ 1370 $^{\circ}\text{C}\pm(2\%+3\text{dgt})$

蜂鳴,二極體,邏輯,自動關機