

BT-2温湿度计说明书

功能特点:

- 同时测量室内、外温度, 室内湿度;
- 室内外温度及室内湿度最大、最小值记忆功能;
- 摄氏华氏温度显示转换;
- 时钟及定闹功能;
- 12/24小时模式转换;
- 8分钟贪睡功能;
- 最大、最小值复位功能;

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技术参数

- 室内温度测量范围: $-30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($-22^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)
- 室外温度测量范围: $-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$)
- 室内湿度测量范围: 20%RH~99%RH
- 分辨率: 温度 0.1°C 湿度 1%RH
- 电 源: 7号碱性电池一节 1.5v
- 使用环境: 湿度5%~85%RH 温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

使用说明:

- 最大最小室内、外温度, 室内湿度自动记忆;
- 按IN/OUT键可进行室内外温度转换
- 按下MAX/UP键, 显示室内外记忆最高温度和室内最大湿度;
- 按下MIN/DOWN键, 显示室内外记忆最低温度和室内最小湿度;
- 按RESET键, 清除记忆值并重新开始记忆;
- 按12/24键可转换时间显示模式
- 在闹钟响时, 按SNZ键, 可启动8分钟贪睡功能, 显示“ZZ”
- 拨动 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 转换开关, 显示摄氏或华氏温度值;
- 时钟设定:
按MODE键3秒后, 进入时间设定模式, 小时值闪烁, 按