

CHY-23T 4 位半數字錶 TRUE-RMS



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- DC 電壓：200m/2/20/200/1000V
 $\pm(0.05\%+4\text{dgt})$ 輸入阻抗 10M Ω
- AC 電壓：200m/2/20V 頻率響應
50-20KHz $\pm(1\%+10\text{dgt})$
200V/750V 頻率響應
50-1KHz $\pm(1.5\%+10\text{dgt})$
- 電流：200u/2m/20m/200m/10A
DC $\pm(0.5\%+10\text{d})$ AC $\pm(0.75\%+10\text{d})$
- 電阻：20/200/2K/20K/200K/2M Ω
 $\pm(0.2\%+2\text{dgt})/20\text{M}\Omega \pm(2\%+3\text{dgt})$
- 蜂鳴、二極體、晶體測試
- SIZE：200H x 90W x 40D/mm